

Modello SM-1621U / mixer professionale per DJ a 3 canali



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche	Mixer professionale con 6 ingressi, 3 canali e 2 uscite con controlli indipendenti del volume; Lettore USB / SD / MP3
Lettore multimediale	Lettore compatibile con file MP3; Porta USB per connettere periferiche USB esterne; Lettore di scheda SD; Compatibile con memorie fino a 32 GB; Tag ID3
Ingressi	1 microfono bilanciato, combo (XLR e jack da 6.3 mm), 600 Ω 1.5 mV; 1 phono / line, 2 x RCA 56.000 Ω 3 mV e 47.000 Ω 300 mV; 2 phono, 2 x RCA, 56.000 Ω 3 mV; 2 line, 2 x RCA, 47.000 Ω 150 mV
Controlli	Microfono: guadagno, alti (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medi (-32, +12 dB, 1.200 Hz), bassi (-32, +12 dB, 50 Hz), selettore ingresso, PFL, talkover e cursore volume; Phono / line: guadagno, alti (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medi (-32, +12 dB, 1.200 Hz), bassi (-32, +12 dB, 50 Hz), selettore ingresso, PFL e cursore volume;

	<p>Lettore USB / SD: play / pausa, stop, repeat, avanti veloce e riavvolgimento, guadagno, alti (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medi (-32, +12 dB, 1.200 Hz), bassi (-32, +12 dB, 50 Hz), selettore ingresso, PFL e cursore volume;</p> <p>Master: bilanciamento, volume indicatore LED livello di uscita;</p> <p>Booth: volume;</p> <p>Cueing: volume e controllo CUE / MASTER;</p> <p>Crossfader: cursore di controllo, banda regolabile e modalità reversibile</p>
Funzioni	<p>Cueing attraverso cuffie PFL, assegnabile per ogni canale;</p> <p>Crossfader sostituibile con banda regolabile e modalità reversibile;</p> <p>Cursori volume per ogni canale;</p> <p>Equalizzatore a 3 bande e per canale;</p> <p>Talkover in canale 1;</p> <p>Indicatore LED per il livello di uscita master</p>
Uscite	<p>Master (2 x XLR e 2 x RCA), booth (2 x RCA), registrazione (2 x RCA), cuffie stereo (jack da 6.3 mm)</p>
Risposta in frequenza	<p>20 - 20.000 Hz</p>
Distorsione	<p>Armonica: 0.05 %</p>
Rapporto S / N	<p>> 87 dB</p>
Alimentazione	<p>230 / 115 V AC, 10 W massimo</p>
Dimensioni	<p>245 x 101 x 315 mm</p>
Peso	<p>3.1 kg</p>