

Modello SM-1641UB / mixer professionale per DJ a 4 canali



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Mixer con 8 ingressi, 4 canali stereo e 1 microfono;
 Lettore USB / SD / MP3 e tag ID3;
 Ricevitore Bluetooth incorporato;
 Echo e talkover;
 Crossfader assegnabile

Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;
 Porta USB per connettere periferiche USB esterne;
 Lettore di scheda SD;
 Compatibile con memorie fino a 32 GB;
 Tag ID3;
 Ricevitore Bluetooth

Ingressi

2 line / phono, 2 x RCA, 27.000 Ω 150 mV, 50.000 Ω 3 mV;
 5 line, 2 x RCA, 27.000 Ω 150 mV;
 1 mic. bilanciato combo (XLR e jack da 6.3 mm) 600 Ω 1.5 mV

Funzioni

CUE;
 Crossfader assegnabile ai canali 1, 2, 3, 4 o disattivato;
 Equalizzatore a 3 bande per canale;

MIXER

	Indicatore LED del livello di uscita
Uscite	Master (2 x XLR e 2 x RCA), 10.000 Ω 2 V, booth (2 x RCA), 10.000 Ω 2 V, zone (2 x RCA), 10.000 Ω 2 V, registrazione (2 x RCA), 10.000 Ω 150 mV, cuffie stereo (jack da 6.3 mm)
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Distorsione	Armonica: Mic.: < 0.2 % Phono: < 0.05 % Line: < 0.03 %
Rapporto S / N	Mic.: 60 dB Phono: 70 dB Line: 80 dB
Alimentazione	230 / 115 V AC, 10 W massimo
Dimensioni	482 x 116 x 200 mm
Peso	3.8 kg