

## Modello SM-1860U / mixer professionale per DJ a 8 canali



### SCHEMA TECNICA

#### Caratteristiche

Mixer professionale con 12 ingressi, 8 canali, assegnabile a 2 uscite master con controllo indipendente del volume;  
Lettore USB / SD / MP3

#### Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;  
Porta USB per connettere periferiche USB esterne;  
Lettore di scheda SD;  
Tag ID3

#### Ingressi

1 mic. bilanciato combo (XLR e jack da 6.3 mm), 1.700  $\Omega$  4 mV, 2 mic. bilanciati, XLR, 1.700  $\Omega$  4 mV;  
7 line stereo non bilanciati 22.000  $\Omega$  100 mV e 2 phono / aux 2 x RCA 47.000  $\Omega$  2 mV e 47.000  $\Omega$  100 mV

#### Controlli

MIC 1: volume, bassi ( $\pm 12$  dB, 100 Hz), alti ( $\pm 12$  dB, 10.000 Hz), effetto echo e talkover;  
MIC 2 e MIC 3: volume, bassi ( $\pm 12$  dB, 100 Hz), e alti ( $\pm 12$  dB, 10.000 Hz) e effetto echo;  
Canali di ingresso: selettore ingresso, cursori per volume, allocation master 1, master 2 e CUE cuffie. Indicatore LED per ogni uscita;  
Master 1 e Master 2: volume, bassi (+12, -32 dB, 100 Hz), medi (+12, -32 dB, 1500 Hz) e alti (+12, -32 dB, 10.000 Hz), medi e alti, bilanciamento e indicatore LED;  
Uscita booth: controllo volume;  
Uscita cuffie: controllo volume;  
Lettore USB / SD: play / pausa, menu, equalizzazione e modalità repeat, avanti veloce e riavvolgimento e controllo volume

# MIXER

<b>Funzioni</b>	Allocation matrix con 5 canali di ingresso per 2 uscite master;  CUE attraverso cuffie, assegnabile per ogni canale;  Equalizzatore a 3 bande in uscite master;  Indicatori LED del livello di uscita master 1 e 2;  Talk over per riduzione del livello dell'ingresso MIC 1
<b>Uscite</b>	Master 1 (2 x XLR e 2 x RCA), Master 2 (2 x RCA), REC (2 x RCA), booth (2 x RCA) e cuffie stereo (jack da 6.3 mm)
<b>Risposta in frequenza</b>	20 - 20.000 Hz
<b>Rapporto S / N</b>	Mic.: 65 dB  Phono: 55 dB  Line / Aux: 75 dB
<b>Alimentazione</b>	230 / 115 V CA, 10 W massimo
<b>Dimensioni</b>	483 x 89 x 205 mm
<b>Peso</b>	4 kg