

**Modello SM-303SC / mixer professionale a 3 canali**



**SCHEMA TECNICA**

<b>Caratteristiche</b>	Ingresso / uscita audio USB per connessione a PC
<b>Ingressi</b>	1 mic / line bilanciato, combo (XLR e jack da 6.3 mm); 1 line, 2 x RCA; 1 CD / tape in stereo, 2 x RCA; 1 audio USB
<b>Controlli</b>	Canale 1: guadagno, bassi ( $\pm 15$ dB, 80 Hz), alti ( $\pm 15$ dB, 12.000 Hz), pan e controllo volume; Canali 2 / 3: bassi ( $\pm 15$ dB, 80 Hz), alti ( $\pm 15$ dB, 12.000 Hz), bilanciamento, controllo volume e selettore ingresso line o USB; Master: controllo volume, controllo volume monitor; CD / tape: allocation uscita main e/o monitor;
<b>Funzioni</b>	Indicatore LED di alimentazione; Indicatore LED picco canale 1; Indicatori LED per eccesso uscita segnale master (clip)
<b>Uscite</b>	1 main stereo, jack da 3.5 mm; 1 monitor stereo, jack da 3.5 mm; 1 CD / tape out stereo, 2 x RCA; 1 USB audio

# MIXER

<b>Phantom</b>	20 V
<b>Risposta in frequenza</b>	20 - 20.000 Hz
<b>Distorsione</b>	Armonica: 0.01 %
<b>Alimentazione</b>	5 V DC, 500 mA con adattatore incluso o attraverso USB
<b>Dimensioni</b>	98 x 42 x 135 mm
<b>Peso</b>	0.4 kg
<b>Accessori</b>	Cavo USB A maschio - USB B maschio; Adattatore AC/DC con connettore femmina USB A