

Modello SM-3520U / mixer professionale a 20 canali



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Mixer professionale a 20 canali con 2 uscite controlli indipendenti del volume;
Lettore USB / SD / MP3;
Processore con 16 effetti digitali

Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;
Porta USB;
Lettore di scheda SD;
Supporta memorie fino 8 GB;
Tag ID3

Ingressi

16 mic. bilanciati XLR, 150 Ω 1.5 mV o 16 line bilanciate, jack da 6.3 mm, 20.000 Ω 150 mV;
2 line stereo bilanciati, 2 jack da 6.3 mm, 20.000 Ω 150 mV;
2 return stereo bilanciati, 2 jack da 6.3 mm, 20.000 Ω 1 V;
1 tape-in, 2 x RCA, 20.000 Ω 150 mV

Controlli

Mic / line: filtro soppressione bassi (18 dB, 75 Hz), guadagno, bassi (± 15 dB, 80 Hz), medi (± 15 dB, 2.500 Hz), alti (± 15 dB, 12.000 Hz), aux send, EFX send, pan, mute-alt 3-4, PFL e cursore volume;
Lettore USB / SD: play / pausa, stop, repeat, avanti veloce e riavvolgimento e posizionamento sui canali 11 / 12;
Main: cursore volume;

	<p>Alt 3-4: cursore volume;</p> <p>Control room / Phones / indicatore LED: selezione sorgente e volume;</p> <p>CD / tape: posizione uscita main;</p> <p>Aux sending: controllo volume;</p> <p>Aux return: controllo volume e posizionamento Main / Alt 3-4;</p> <p>Processore effetti: selezione effetti</p>
Funzioni	<p>Cueing attraverso cuffie PFL, assegnabile per ogni canale;</p> <p>Cursori volume per canale;</p> <p>equalizzatore a 3 bande per canale;</p> <p>Indicatore LED per picco segnale e livello uscita main</p>
Uscite	<p>Master (bilanciato, 2 x XLR), alt 3-4 (bilanciato, 2 jack da 6.3 mm), control room (bilanciato, 2 jack da 6.3 mm), recording (2 x RCA), 2 aux send (non bilanciato, jack da 6.3 mm), cuffie stereo (jack da 6.3 mm)</p>
Phantom	48 V, selezionabile
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Distorsione	Armonica: 0.007 %
Rapporto S / N	> 82 dB
Alimentazione	100 - 240 V AC, 20 W massimo
Dimensioni	612 x 80 x 338 mm
Peso	6.5 kg