

Modello SMA-208RUB / mixer professionale autoamplificato a 8 canali



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Letture USB /SD / MP3 con radio digital FM e tag ID3;
Ricevitore Bluetooth;
Telecomando;
16 effetti digitali con on / off tramite pedale;
Alimentazione phantom 48 V;
Equalizzatore grafico a 7 bande;
Routing del segnale di uscita all'amplificatore per diverse modalità di funzionamento, main, main / monitor e modalità bridge

Potenza

Modalità Stereo:
200 + 200 W (RMS) a 4 Ω;
150 + 150 W (RMS) a 8 Ω;
Modalità bridge:
370 W (RMS) a 8 Ω

Ingressi

6 canali: mic. mono bilanciati / line bilanciati, XLR / 6.3 mm jack;
2 canali: mic. mono bilanciati / line stereo non bilanciati, XLR / 2 jack da 6.3 mm;
1 aux in mono non bilanciato, jack da 6.3 mm;
1 stereo tape, 2 x RCA

MIXER

Uscite	1 main mono non bilanciato, jack da 6.3 mm; 1 monitor mono non bilanciato, jack da 6.3 mm; 1 effects send mono non bilanciato, jack da 6.3 mm; 1 rec-out stereo, 2 x RCA; 3 uscite per altoparlanti in base alla modalità di funzionamento
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Alimentazione	230 / 115 V AC, 400 W
Dimensioni	464 x 304 x 288 mm
Peso	13.2 kg