

Modello SM-2400U / mixer professionale compatto a 3 canali



SCHEDA TECNICA

Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;

Porta USB;

Accetta memorie fino a 32 GB

Ingressi

2 mic. bilanciati, XLR 2.500 Ω 2.5 mV o 2 line bilanciati, jack da 6.3 mm, 47.000 Ω 250 mV;

2 inserti, jack da 6.3 mm, 47.000 Ω 775 mV;

1 line stereo, 2 x RCA, 10.000 Ω 250 mV o 2 jack da 6.3 mm non bilanciati, 47.000 Ω 775 mV

Controlli

Mic / line: guadagno, bassi (± 15 dB, 100 Hz), medi (± 15 dB, 1.000 Hz), alti (± 15 dB, 10.000

Hz), aux send, bus sending to effects, pan e cursore volume;

Lettore USB / MP3: play / pausa, avanti veloce, riavvolgimento e volume;

Aux: controllo volume;

Eff: controllo volume, delay e repeat;

Main: Cursore volume;

Uscita cuffie: controllo volume

Funzioni

Equalizzatore a 3 bande per canale;

Indicatore LED per picco del segnale e livello uscita master;

Echo con controlli repeat e tempo

MIXER

Uscite	Main (non bilanciato 2 jack da 6.3 mm e 2 x RCA), aux mono (non bilanciato, jack da 6.3 mm), effect mono (non bilanciato, jack da 6.3 mm) e cuffie stereo (jack da 6.3 mm)
Phantom	48 V
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Distorsione	Armonica < 0.1 %
Alimentazione	230 V AC, 20 W massimo
Dimensioni	255 x 63 x 240 mm
Peso	2 kg